

RÖVIDÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható elektromos jármű töltő

BN60



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELSŐ LÉPÉSEK



Dugja be a konnektorba

Csatlakoztassa az elektromos járművéhez

Élvezze a töltést!

BEFEJEZÉS



Húzza ki a töltőkábelt

Húzza ki a fali csatlakozót

Tegye vissza a fedelet

Élvezze az utazást!

LED KIJELEZŐ ÁLLAPOTJELZÉSEK

Készletléti állapot	Csatlakozási állapot	Töltési állapot	Befejezettöltés	Hiba
Fényjelzés	Folyamatos zöld	Villog (zöld)	Folyamatos zöld	Villog (piros)

HIBAKÓD-TÁBLÁZAT

Hibakód	Ok	Villogási mód
1-es hibakód	PK hiba	1-szer
Hibakód: 5	Túláram	5-ször
Hibakód: 6	Rövidzárlat	6-szor
Hibakód: 7	Szivárgás elleni védelem	7-szer
Hibakód: 8 és 9	1. és 2. hőmérséklet-érzékelő Túlmelegedés elleni védelem	8-szor és 9-szer
Hibakód: 11	Vészleállítás	11-szer

FIGYELEM!

Mielőtt a csatlakozót az elektromos járműbe dugja, állítsa be a töltőáramot! Ellenkező esetben a töltés azonnal megkezdődik, és a paraméterek beállítására már nem lesz lehetősége.

ÚTMUTATÓ

- Ez egy 2-es módú elektromos jármű töltőkábel, kizárólag 1-es/2-es típusú csatlakozóval rendelkező elektromos járművekhez tervezve. Ne használja más típusú bemenettel rendelkező elektromos járművekhez!
- Ez a termék komplex belső szerkezettel rendelkezik. Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Ne szerelje szét a terméket szakmai műszaki támogatás nélkül!
- Ne használja a terméket vízben!
- Ez a termék kizárólag elektromos járművek töltésére szolgál. Ne használja más célokra, például vontatásra, kötözésre stb.

MŰSZAKI ADATOK

Model	BN60	Tanúsítvány	CE
Védelem	IP66	Üzemi áramerősség	16 A (max.)
Feszültségtartomány	400V±10%	Maximális teljesítmény	11kW
Automatikus töltés-helyreállítás	Igen	Szabályozható áramerősség	NEM
Garancia	2 év	Élettartam	> 50 000 alkalommal
Szigetelési ellenállás	>1000 mΩ	Átütési feszültség	2000 V
A bemeneti kábel specifikációja	5*2,5 mm ²	Burkolat anyaga	ABS + PC műanyag ház
Érintkezési impedancia	Max. 0,5 mΩ	Kábelátmérő	13,5(mm)/0,53(inch)
Üzemi hőmérséklet	25°C~ + 55°C	Csatlakozó	Rézötövezet, ezüstözve vagy nikkelezve

FŐBB JELLEMZŐK

Gyors és egyszerű használat:
Egyszerűen csatlakoztassa a csatlakozót az elektromos jármű töltőaljzatába, és a töltő automatikusan elkezdeli a csatlakozási állapotot és a protokollt, majd megkezdje a töltést.

Strapabíró ház:
A legmagasabb minőség érdekében teljesen új tervezésű, masszív, nagy szilárdságú PC ötvözetből készült.

Intelligens chip:
Töltés közben automatikusan kijavítja a kisebb töltési problémákat. A visszajelző különböző módokon villogva jelzi a különféle hibákat, így valós időben nyomon követhető a töltés állapota.

Széleskörű kompatibilitás:
Minden 1-es vagy 2-es típusú csatlakozóval rendelkező elektromos járművel használható.

IP66:
Egyedi, vízálló kialakításának köszönhetően bármikor használható.

Biztonsági garancia:
A termék minden CE teszten megfelelt. Minden védelmi intézkedést megtettünk a felhasználók biztonsága érdekében.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelmeztető és jelző funkciók

Rövidzárlat elleni védelem

Szivárgás elleni védelem

Túl-áramvédelem

Alacsonyfeszültség -védelem

Túlmelegedés elleni védelem

Töltési állapot ér-zékelése

KARBANTARTÁS

A töltőállomás megfelelő élettartamának biztosítása és a kockázatok minimalizálása érdekében a karbantartást meghatározott időközönként el kell végezni. A berendezés karbantartását képzett szakemberek végezhetik, akik rendelkeznek a megfelelő és biztonságos karbantartási eszközökkel.

A termék gyárilag csomagolva van. A szállítás során kerülje az erős ütésekkel a külső csomagolás sérüléseinek elkerülése érdekében.

A termékét -25 °C ~55 °C közötti környezeti hőmérsékleten, legfeljebb 95% relatív páratartalom mellett kell tárolni. A levegő nem tartalmazhat savakat, egyéb korrózív vagy robbanásveszélyes gázokat és anyagokat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM!

1. Kizárólag elektromos járművek töltésére használja!

2. Ne használja a készülék sérült csomagolását!

3. Ne használja a készüléket hosszabbítóval vagy adapterrel!

4. Ne nyissa fel a készülék egyetlen alkatrészét sem! Működés közben ne válassza le a készüléket!

5. A készülék használatához kövesse a használati útmutatóban leírtakat!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!

▲Rendszeresen ellenőrizze a hordozható töltőt, hogy nincs-e rajta látható sérülés . Sérült termék használatát áramütést okozhat.

▲Győződjön meg arról, hogy minden védőberendezés mindig megfelelően működik, és a biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze őket.

▲„Földelési hiba” esetén feltételezze, hogy a földelő vezeték feszültség alatt van. Ellenőrizze az áramkört, és győződjön meg arról, hogy az áramkör teljes rendszerében nincs nagy teljesítmény.

▲A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze a megfelelő földelést a balesetek elkerülése érdekében.

▲Szigeteljen le minden fém alkatrészt, hogy elkerülje a rövidzárlatot, amelyet a szerszám fémvázal való érintkezése okozhat.

▲Semmiképpen se módosítsa, szerelje szét vagy cserélje ki saját maga a készülék egyetlen alkatrészét sem.

▲A töltőkábel hosszú élettartamának és stabil működésének biztosítása érdekében a munkakörnyezetet tartsa tisztán, állandó hőmérsékleten és páratartalom mellett. A töltőkábelt ne használja illékony gázok vagy gyúlékony légkör jelenlétében.

▲A tápellátás bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség, a frekvencia, a megszakító és egyéb feltételek megfelelnek-e a specifikációnak.

FIGYELMEZTETÉS

A termék kizárólag elektromos autó töltésére használja. Semmiképpen ne kísérelje meg a készülék saját kezű szét szerelését! Ellenkező esetben a belső, precíziós alkatrészek megsérülhetnek, és a jótállás érvényét veszti.

Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelveinek megfelelően megjelölt, elhasznált elektronikai berendezéseket tilos más kommunális hulladékkal együtt kezelni. Ezek selektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek a kijelölt gyűjtőpontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzhető a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások. Az elhasznált berendezések gyűjtési rendszerbe kerülése a helyi környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információk erről a helyi önkormányzatnál, a hulladékezelő vállalatnál vagy abban az üzletben szerezték be, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítési irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tártani és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben, vagy a felhasználó költségére és felelősségére szakosodott szervezetben. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus vagy szervizkarbantartási munkálatokról, legalább hetente egyszer ellenőrizni kell, hogy a termék fizikai állapota mennyiben tér el az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket kell tenni. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása, illetve az eltérő állapot észlelésekor történő beavatkozás hiánya a termék maradó károsodásához vezethet. A garancia nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő károkért.

EU-s felelős szervezet:
GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Castellana 9144, 28046 Madrid, Spanyolország
compliance.gavimosa@outlook.com

Gyártó:
Nanjing SHENQI Electronic Technology co., Ltd.
2F BLDG4 MINHUI INNOVATION PARK
NO9 WEST ZHONGXING ROAD LISHUI DISTRICT
NANJING, JIANGSU, KINA

Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók
A készülék használatával kapcsolatos minden információt a használati útmutatóban található. Kérjük, használat előtt olvassa el, és tartsa be az abban foglaltakat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbiakat is:
Használati figyelmeztetések
1. Elektromos biztonság:
Kizárólag a jármű gyártójának szabványai és a helyi előírásoknak megfelelő kábeleket és töltőt használjon.
Ne használjon sérült kábeleket vagy töltőt (például látható szigetelésrűlésekkel, deformált csatlakozókkal).
Győződjön meg arról, hogy a töltés helyén lévő elektromos hálózat alkalmas az ilyen típusú eszközök használatára.
2. Túlmelegedés kockázata:
Ne használjon kábeleket és töltőket rossz szellőzésű helyeken vagy szűkös hőmérsékletű viszonyok között.
Kerülje, hogy a kábel és a töltő vízrel, olajjal vagy más folyadékkal érintkezzenek, kivéve, ha vizuálisan vannak minősítve (pl. IP65 szabványnak megfelelően).
Ne használja a tartozékokat olyan helyeken, ahol nagy a forgalom, és fennáll a mechanikai sérülés veszélye.
3. Környezetvédelem:
Környezetben történő töltéskor ügyeljen arra, hogy a kábel megfelelően legyen elhelyezve, elkerülve a járművel történő érintkezést.
Kizárólag tanúsított, a biztonsági előírásoknak megfelelő nyilvános töltőket használjon.
5. Kompatibilitás:
Használat előtt ellenőrizze, hogy a kábel vagy a töltő kompatibilis-e az Ön járműmódjával és a kiválasztott töltési szabvánnyal (pl. 1-es típus, 2-es típus, CCS, CHAdeMO).

További óvintézkedések:
• Környezetvédelem:
- A használt vagy sérült kábeleket és töltőket a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően vagy legrághatóbban.
- Ne dobja az elektromos tartozékokat a háztartási hulladék közé!
• Károsodás megelőzése:
- Amennyiben a töltő intelligens funkciókkal rendelkezik (pl. mobilalkalmazás támogatás), gondoskodjon személyes adatainak megfelelő védelméről.
• Környezetvédelmi kockázatok elkerülése érdekében rendszeresen frissítse a készülék szoftverét.

Információk a helyi használatról:
1. Csatlakoztatás és csatlakoztatás:
- A kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és a jármű is ki van kapcsolva.
- Először a töltő aljzatához csatlakoztassa a kábel, majd a járművet. A csatlakoztatást sorrendben tartsa.
- Feloldoztatás: kerüje a kábel rángatását – a csatlakoztatás a gyártó utasításainak megfelelően használja.
2. Töltés:
- A töltés befejezése után a kábeleket és a töltőket száraz helyen tárolja, lehetőleg egy speciális tárolóba.
- Ne hagyja a töltőt, hogy a csatlakozók ne legyenek megfagyva vagy túlzottan megrepedve, mert ez a baleset vagy sérülés veszélyét okozhatja.
3. Karbantartás:
- Rendszeresen ellenőrizze a kábel és csatlakozók állapotát, különös figyelmet fordítva a kábel, korrózió vagy mechanikai sérülés jelenlétére.
- A kábelcsatlakozók száraz, puha törlekendővel tisztítsa – kerüje az agresszív vegyi anyagok használatát.
4. Biztonságos otthoni töltés:
- A jármű rendszeres töltésének megkezdése előtt a háztartási elektromos hálózatot egy minősített villanyszerelővel ellenőriztesse.
- Hordozható töltő használata esetén győződjön meg arról, hogy azok dedikált, fűtésre alkalmasak legyenek csatlakoztatva.
5. Töltés szabványai:
- Ne használja a járművet a szakszolgálati hosszabbítók a töltőre csatlakoztatva.
- Ne használja figyelmet a töltő hűtőrendszer, különösen nagy teljesítményű eszközök használatára.